

## НАСТРОЙКА РОУТЕРА HUAWEI\_1

1. Подключите кабель от компьютера в один из LAN-портов роутера (обозначены цифрами), а затем подключите кабель, идущий из подъезда, в WAN-порт (либо Ethernet) роутера.
2. Зайдите на роутер через любой браузер на вашем ПК, указав необходимый адрес в адресной строке браузера (его адрес по умолчанию — <http://192.168.1.1/>).
3. Введите данные для входа на настройке роутера: по умолчанию логин admin, пароль тоже admin.
4. Далее открывается меню роутера. Необходимо в меню слева выбрать пункт **Basic** и затем подпункт **WAN**. Далее выберите имя подключения **INTERNET** и задайте следующие параметры: **Connection type** - PPPoE, **Username**- логин от поставщика услуг, **Password**- пароль от поставщика услуг. По завершению нажмите кнопку **Submit** в правом нижнем углу.

The screenshot shows the Huawei Home Gateway configuration page. The left sidebar contains navigation options: Status, Basic, WAN, WLAN, Advanced, and Maintenance. The main content area is titled 'Home Gateway' and shows the 'WAN' configuration page. A table lists WAN connections:

Name	Connection Type	Connection Status	IP Address	Enable
INTERNET_B_0_33	Bridge	Connected		1
OTHER_B_1_34	Bridge	Connected		1

The configuration details for the selected connection 'INTERNET\_B\_0\_33' are shown below:

- WAN connection:  Enable
- VPI/VCI: 0 / 33
- Service list: INTERNET
- Port binding:  LAN1,  LAN2,  LAN3,  LAN4;  SSID1,  SSID2,  SSID3,  SSID4
- Connection type: PPPoE
- IPv4:  Enable
- NAT: NAPT
- VLAN:  Enable
- 802.1P:  Enable
- Service type: UBR without PCR
- Encapsulation mode: LLC
- Authentication mode: Auto
- Connection trigger: AlwaysOn
- Username: [empty field]
- Password: [empty field]
- MTU: Auto, Size: 1492
- MSS: 0
- IPv6:  Enable
- Tunnel Type: None

A 'Submit' button is located at the bottom right of the configuration form.

5. Далее необходимо настроить Wi-Fi сеть. Для этого в меню слева выберите подпункт **WLAN** в разделе **Basic**. В открывшемся окне необходимо: придумать и ввести в поле **SSID** название для вашей домашней беспроводной сети, отметить пункт **SSID Enabled**, выбрать тип шифрования (**Security**) WPA-PSK. Затем придумайте и введите в поле **WPA pre-shared key** пароль для вашей домашней беспроводной сети и по завершению нажмите кнопку **Submit** в правом нижнем углу.

The screenshot displays the Huawei Home Gateway web interface. The top navigation bar includes the Huawei logo, the title 'Home Gateway', and links for 'Help' and 'Logout'. Below this, the breadcrumb path is 'Basic > WLAN > Private SSID'. The left sidebar contains menu items: 'Status', 'Basic', 'WAN', 'WLAN' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Advanced', and 'Maintenance'. The main content area shows the 'Wireless Settings' section with the following configuration options:

- Enable WLAN
- SSID index: SSID1
- SSID: HG532e-1 \*
- Maximum number of accessing devices: 8 \*
- SSID:  Enable
- Security: WPA-PSK
- WPA pre-shared key: \*\*\*\*\* \*
- WPA encryption: AES
- WPS:  Enable
- WPS mode: PBC

A 'Submit' button is located at the bottom right of the configuration area.

Базовая настройка роутера завершена!